

مسخنات فیزی : Technical Specification

MODEL	1 KVA	2 KVA	3 KVA	4 KVA	6 KVA	8 KVA	10 KVA	12 KVA	15 KVA	مدل
Voltage (vac)	220VAC/230VAC (Adjustable)									ولتاژ
Voltage Tolerance	170 ~ 270V									دامنه ولتاژ
Frequency (Hz)	50/60Hz ±5%									دامنه فرکانس
Power Factor	≥0.97 (with filter)									ضریب توان
Power (KVA)	0.8	1.6	2.4	3.2	4.8	6.4	8	9.6	12	توان
Power Factor	0.8									ضریب توان
Voltage (vac)	220VAC/230VAC (Adjustable)									ولتاژ
Frequency (Hz)	50/60 ±0.5%									دامنه فرکانس
Wave Form	Pure Sine Wave , THD ≤3%(linear load)									شکل موج
Transfer Time	0									زمان سوئیچ
Over Load	110 ~ 150% , 20s									اضافه بار
Battery Voltage	48VDC			192VDC						باتری
Battery Type	12V sealed lead acid maintenance free battery (only refers to standard UPS)									نوع باتری
Charger Current(A) Max	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	دریابان شارژر
Communication Port	RS232 , Optical Coupler Dry Contact , RS485 , USB & SNMP Card (Optional) , Parallel Card (Optional) , Centralized Monitoring Card									درگاه ارتباط
Display	LCD / LED									نمایشگر
Alarms	Over Load , Inverter Fault , Bus Fault , Over Temperature , Bypass Mode , Battery Low , AC Fault ,etc									هشدارها
Protections	Over Load , Over Temperature , Short-Circuit									حفاظتها
Noise (dB)	55									نویز صوی
Temperature	0°C~40°C									دمای کارگرد
Humidity	0~95% non-condensation									رطوبت محیط
Dimension(W×D×H) mm	200 × 608 × 538	230 × 580 × 720	305 × 585 × 864	725 × 430 × 1180						اندازه



- GP-11 Series
- ON-Line
- 1 ~ 15KVA
- 1/1 Phase

Smart UPS and High Reliability

یو.پی.اس ON-Line کامل‌هوشمند و با اطمینان بالا

Include Isolation Transformer in Output

دارای ترانس ایزوله در خروجی

Useable in Network , Data Centers &

قابل استفاده در سیستمهای شبکه ، دیتا سترها و

Medical Equipment & Industrial Loads

دستگاههای حساس پزشکی و مصرف کننده‌های صنعتی

Wide Input Voltage Range

قابلیت قبول دامنه بالای ولتاژ ورودی

Wide Input Frequency Range

قابلیت قبول دامنه بالای فرکانس در ورودی

Optimization Battery Group16/18/20 pieces (optional)

قابلیت تغییر تعداد باتری (انتخابی)

Cold Start Function (DC)

قابلیت راه اندازی بدون برق شهر

Automatic Multifunctional Protections

دارای انواع حفاظتها اتوماتیک

CSP GP1~15 11