

## مشخصات فنی : Technical Specification

MODEL	1KVA/S	1KVA/H	2KVA/S	2KVA/H	3KVA/S	3KVA/H	مدل	
INPUT	Voltage (vac)	220VAC					ولتاژ	
	Rated Voltage (vac)	115 ~ 295VAC					دامنه ولتاژ	
	Frequency (Hz)	45Hz~55Hz±0.5Hz / 55Hz~65Hz±0.5Hz Auto Sensing					دامنه فرکانس	
	Power Factor	≥0.98					ضریب توان	
	Bypass Voltage	186 ~ 252VAC					ولتاژ بای پاس	
OUTPUT	Power (VA/W)	1000/700	1000/700	2000/1400	2000/1400	3000/2100	3000/2100	توان
	Power Factor	0.7					ضریب توان	
	Rated Voltage (vac)	200/208/220/230/240VAC (Optional)					دامنه ولتاژ	
	Frequency (Hz)	50/60±0.2 Hz					دامنه فرکانس	
	Wave Form	Pure Sine Wave , THD ≤3%(linear load)					شکل موج	
	Transfer Time	0					زمان سوییج	
	Over Load	108%±5%≤load≤150%±5% > 30s , 150%±5%≤load<200%±5% > 300ms					اضافه بار	
BATTERY	Voltage (vdc)	24	24	48	48	72	72	ولتاژ
	Internal Battery Type	12V/7Ah sealed lead acid maintenance free battery ( only refers to standard UPS )					نوع باتری	
	Charger Current(A) Max	1	4	1	4	1	4	جریان شارژ
	Communication Port	RS232 (Dry Contact , USB & SNMP Adapter are Optional)					درگاه ارتباطی	
OTHERS	Display	LCD / LED					نمایشگر	
	Alarms	Over Load , Inverter Fault , Bus Fault , Over Temperature , Bypass Mode , Battery Low , AC Fault ,etc					هشدارها	
	Protections	Over Load , Over Temperature , Short-Circuit					حفظتها	
	Noise (dB)	45					نوبز صوتی	
	Temperature	0°C~40°C					دماهی کارکرد	
	Humidity	0~95% non-condensation					رطوبت محیط	
	Dimension(W×D×H) mm	144 × 361 × 215		191 × 428 × 337			ابعاد	
	Weight (Kg)	11	6	21.1	11.1	25.6	11.3	وزن(کیلوگرم)



- ME-11 Series
- ON-Line
- 1 ~ 3KVA
- 1/1 Phase

ON-Line Double Conversion with PFC

یو.پی.اس ON-Line با قابلیت املاع ضریب توان

Full Digital Control

کنترل هوشمند کامل دیجیتال با استفاده از DSP

High Input Power Factor

دارای ضریب بالای توان ورودی

Economic Operation Mode

دارای مد اقتصادی جهت پایین آوردن استهلاک

Wide Input Voltage Range

قابلیت قبول دامنه بالای ولتاژ ورودی

Cold Start Function (DC)

قابلیت راه اندازی بدون برق شهر

Automatic Multifunctional Protections

دارای انواع حفاظتهاهای اتوماتیک

Self-testing when UPS Startup

قابلیت تست کامل سیستم پیشگام راه اندازی

Output bypass settable

قابلیت تنظیم خروجی روی مسیر بای پاس